

Kurs komputerowy T—L^AT_EX

Zadania (1)

Grzegorz Kowzan

22 lutego 2017

1. Sprawdź czy Twoja instalacja L^AT_EX-a działa poprawnie. Wykorzystując edytor TexNicCenter zapisz do pliku o rozszerzeniu .tex poniższy kod źródłowy:

```
\documentclass{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[MeX]{polski}
\begin{document}
Dzisiejszy (\today) kurs wymiany między polskim złotym a dolarem amerykańskim
wynosi \$1 = 4,087 zł i zaliczył wzrost o 0,35\% w stosunku do poprzedniego dnia.
\end{document}
```

Na podstawie tego pliku wygeneruj dokument PDF. Zapoznaj się opcjami edytora, sprawdź między innymi jakie formaty i w jaki sposób możesz wygenerować przy pomocy edytora i dystrybucji L^AT_EX-a.

2. Weź fragment tekstu o długości ok. 3/4 strony z wybranej książki lub artykułu i wprowadź go jako treść dokumentu L^AT_EX-owego, analogicznie do poprzedniego przykładu. Upewnij się że poszczególne akapity oddzielone są pojedynczą pustą linią. Skompiluj dokument do PDF-a.
3. Stwórz dokument L^AT_EX-owy, którego treść to:

L^AT_EX jest językiem znaczników i zestawem stowarzyszonych narzędzi pozwalającym na tworzenie złożonych i estetycznie wyglądających dokumentów.

Użyj polecenia `\LaTeX`. Co zrobisz żeby pojawił się odstęp między nazwą języka znaczników a słowem „jest”?

4. Przecwicz umieszczanie odstępów poziomych, odtwórz poniższe linijki:

Lewy	Środek	Prawy
LewyŚrodek	_____Prawy

Podaj swoje imię: i nazwisko:

5. Przecwicz umieszczanie odstępów poziomych. Utwórz dokument z rozłożeniem elementów takim jak na następnej stronie. W nawiasach kwadratowych są umieszczone komentarze pomocnicze, które nie powinny się znajdować w dokumencie końcowym.

Modlibóg Bręczyszczykiewicz
Ul. Krzywa 777
11-111 Paryż [odstęp pionowy 3cm]

Toruń, 22 Lutego 2017 r,

Szanowny Panie Dziekanie, [odstęp pionowy 1.2em]

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zaliczenie wszystkich przedmiotów, na które jestem zapisany z oceną bardzo dobrą (5) oraz przeniesienie mnie na wyższy rok.[odstęp pionowy 7.5cm]

[odstęp poziomy 4cm]
[odstęp poziomy 4cm]

Z poważaniem,
Modlibóg Bręczyszczykiewicz